

Электрическая схема разъема фаркопа (Trailer Connector)



Соединительная фишка фаркопа

Используется для соединения электрики автомобиля с электрикой прицепа (трейлера) на сигнальные огни и другие устройства.

Автомобиль



Прицеп



Европейская разводка (Российская разводка)

№	Код	Сигнал	Провод
1	L	левый поворот	1.5 mm ²
2	54G	12В ((+) опция)	1.5 mm ²
3	31	Земля (-)	2.5 mm ²
4	R	правый поворот	1.5 mm ²
5	58R	правый габарит и подсветка номера	1.5 mm ²
6	54	стопы	1.5 mm ²
7	58L	левый габарит	1.5 mm ²